

Uputstvo za korisnike instalacionih sklopki Primera Classic i Primera Line



Primera Classic
Jednopolna sklopka
ART.831111
ART.831112
Naizmjenična sklopka
ART.831311
ART.831312
Ukrsna sklopka
ART.831411
ART.831412

10AX 250V~



Primera Classic
Serijska sklopka
ART.831211
ART.831212

10AX 250V~



Primera Classic
Naizmjenična sklopka sa
lokatorom
ART.832311
ART.832312

10AX 250V~



Primera Classic
Taster sklopka za
zvono sa lokatorom
ART.832511
ART.832512

10AX 250V~



Primera Classic
Taster sklopka za
svetlo sa lokatorom
ART.832611
ART.832612

10AX 250V~



Primera Classic
Sklopka za roletne
1-0-2
ART.831811
ART.831812
Taster sklopka za
roletne 1-0-2
ART.832811
ART.832812

10AX 250V~



Primera Line
Jednopolna sklopka
ART.831121
ART.831122
Naizmjenična sklopka
ART.831321
ART.831322
Ukrsna sklopka
ART.831421
ART.831422

10AX 250V~



Primera Line
Serijska sklopka
ART.831221
ART.831222

10AX 250V~



Primera Line
Naizmjenična sklopka sa
lokatorom
ART.832321
ART.832322

10AX 250V~



Primera Line
Taster sklopka za zvono
sa lokatorom
ART.832521
ART.832522

10AX 250V~



Primera Line
Taster sklopka za svetlo
sa lokatorom
ART.832621
ART.832622

10AX 250V~



Primera Line
Sklopka za roletne
1-0-2
ART.831821
ART.831822
Taster sklopka za
roletne 1-0-2
ART.832821
ART.832822

10AX 250V~

Opšte uputstvo za korisnike

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

Bezbednosne informacije

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!



Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izložen vlazi, kiši i prskanju vodom.

Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.

Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.

Opis proizvoda

Primera sklopke su namenjene za trajne električne instalacije za ugradnju u zid u instalacione kutije Ø60mm.

Naznačene vrednosti struje su 10AX naznačeni napon je 250V~.

Informacije o proizvođaču

Nopal Lux d.o.o.

Branka Bajića 78

21400 Bačka Palanka

Tel: +381 21 6045 179

E-mail: prodaja@nopallux.rs

Internet: www.nopallux.rs

Servisna adresa

Nopal Lux d.o.o.


Branka Bajića 78

21400 Bačka Palanka


Tel: +381 21 6045 179

Uputstvo za montažu i puštanje u rad


Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm² do 2,5mm². Proizvod se montira u instalacione kutije Ø60mm.




Jednopolna sklopka




Serijska sklopka




Naizmenična sklopka



Ukrsna sklopka



Taster sklopka za svetlo sa
lokatorom
Taster sklopka za zvono sa
lokatorom



Sklopka za roletne 1-0-2
Taster sklopka za roletne 1-0-2

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Između rama sklopke i plastičnog nosača uvući odvijač i polako ga zakrenuti kako bi se oslobodio ram.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike priključiti u zavisnosti od tipa sklopke prema jednoj od gornjih šema.
5. Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
6. Postaviti sklopku u instalacionu kutiju i pomoću vijaka pričvrstiti stegače.
7. Ram prisloniti na plastični nosač tako da nožice za pričvršćivanje rama na nosač budu postavljene naspram montažnih otvora. Blago rukom pritisnuti da ram klikne u nosač.
8. Uključiti mrežni osigurač.

GARANCIJA

Za proizvod se odobrava garancija u trajanju 2 godine od datuma kupovine. Garancija ima važnost samo u slučaju da je kvar je nastao u toku rada pri čemu je proizvod ispravno montiran prema instrukcijama i u skladu sa svojim naznačenim karakteristikama.

Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:

- a) Proizvod je neovlašćeno diran ili rastavljan.
- b) U slučaju nepravilnog rukovanja, transporta, magacioniranja, instaliranja, nepridržavanja uslova rada ili podvrgavanju uslovima protivnim tehničkim standardima u Srbiji.
- c) U slučaju toplotnog, mehaničkog kao i oštećenja plastika proizvoda usled požara, nezgoda, vibracija, vremenskih uslova i nepažnje.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.